

**Regulament din 2017 de preluare de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă**

Regulament din 2017 din 2017.03.06

Status: Acte ieșite din vigoare

Versiune de la: 1 ianuarie 2021

**Intră în vigoare:**

6 martie 2017 An

**Abrogat:**

1 ianuarie 2021 An

**Regulament din 2017 de preluare de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă**

Data act: 24-feb-2017

**Emitent: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei**

**CAPITOLUL I: Dispoziții generale**

**Art. 1**

Prezentul regulament stabilește situațiile în care are loc preluarea de către furnizorii de ultimă instanță obligați a locurilor de consum ale clienților finali pentru care nu este asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, termenele/condițiile aplicabile și etapele parcurse în procesul de preluare, precum și drepturile și obligațiile fiecăreia dintre părțile implicate în acest proces.

**Art. 2**

- (1)
- a) furnizorilor de energie electrică;
  - b) operatorilor de rețea;
  - c) clienților finali.

**Regulamentul se aplică:**

- Regulamentul de aplicare**
- (2) în cazul preluării de către un furnizor **Regulamentul de aplicare** clienților finali din portofoliul unui alt furnizor de ultimă instanță;
- b) în cazul clienților finali racordați la rețeaua electrică a unui operator de distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar, care se află într-o situație în care nu poate încheia contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice cu furnizorul de ultimă instanță obligat;
- c) în cazul clienților finali din portofoliul unui furnizor, care notifică schimbarea furnizorului, fără ca această acțiune să se finalizeze; în acest caz, notificarea privind denunțarea contractelor de furnizare și a contractelor de rețea corespunzătoare se consideră anulată, furnizarea energiei electrice la locul/locurile de consum al/ale respectivilor clienți finali fiind asigurată în continuare de furnizor, conform condițiilor contractuale.

### Art. 3

- (1) Termenii folosiți în prezentul regulament au semnificațiile prevăzute în Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare.
- (2) **În înțelesul prezentului regulament, abrevierile și termenii specifici utilizați au următoarele**

**semnificații:  
abrevieri:**

a)

- ANRE	- Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei;
- CD	- contract pentru serviciul de distribuție a energiei electrice, încheiat între OD și FA pentru unul sau mai multe locuri de consum racordate la rețeaua OD;
- CT	- contract pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem, încheiat între OTS și FA;
- CR	- contract de rețea;
- FA	- furnizor actual;
- FUIob	- furnizor de ultimă instanță obligat;
- FC	- furnizor concurențial;
- OD	- operator de distribuție;
- OD concesionar	- operator de distribuție concesionar;
- OD neconcesionar	- operator de distribuție neconcesionar;

- OR	- operator de rețea;
- OTS	- operatorul de transport și de sistem;
- PRE	- parte responsabilă cu echilibrarea, înregistrată la OTS;

b) **definiții:**

- Acord PRE	- ansamblul documentelor încheiate de FA cu o PRE, aferente delegării responsabilității echilibrării pentru tot sau o parte din portofoliul de clienți finali deserviți;
- client final preluat	- persoană fizică sau juridică ce deține sau reprezintă legal unul sau mai multe dintre locurile de consum prevăzute în lista locurilor de consum preluate;
- contract de rețea	- contract încheiat între OR și FA/FUIob/ client final, după caz, pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice (CD) sau pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice și a serviciului de sistem (CT);
- Convenție PRE	- convenția de asumare a responsabilității echilibrării, încheiată de FA cu OTS, pentru tot sau o parte din portofoliul de clienți finali deserviți;
- furnizor actual	- furnizor de energie electrică, altul decât FUIob, care furnizează energie electrică la un loc de consum până la data la care acesta este preluat de FUIob sau trece la un FC;
- furnizor concurențial	- furnizor de energie electrică, altul decât FUIob și FA, cu activitate pe piața concurențială cu amănuntul de energie electrică;
- informare de preluare	- documentul prin care FUIob informează clienții finali preluați asupra motivului și termenelor/condițiilor de preluare a locurilor de consum care nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă;
- licență de furnizare	- licență pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, emisă de ANRE;
- lista locurilor de consum preluate	- cuprinde datele de identificare a locurilor de consum din portofoliul FA, racordate la rețeaua OR, care trebuie să fie preluate de FUIob

	deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă (inclusiv locurile de consum pentru care FA a transmis solicitare de deconectare, dar contractul de furnizare nu a fost reziliat);
- operator de distribuție	- OD concesionar și OD neconcesionar;
- operator de distribuție concesionar	- persoana juridică, titulară a licenței de distribuție și care are calitatea de concesionar într-un contract de concesiune pentru prestarea serviciului public de distribuție a energiei electrice;
- operator de distribuție neconcesionar	- operatorul de distribuție, altul decât operatorul de distribuție concesionar, care prestează pentru utilizatori serviciul de distribuție a energiei electrice prin rețelele electrice deținute în proprietate sau în folosință;
- operator de rețea	- OD și OTS;
- Registrul de serviciu pe sistem	- registru întocmit și actualizat de fiecare OR, care conține informații specifice despre utilizatorii de rețea electrică înregistrați;
- Registrul PRE	- registru întocmit și actualizat de OTS, care conține informații specifice despre PRE înregistrate;
- suma minimă de plată	- valoarea care trebuie plătită OR de către FA din suma datorată aferentă facturilor scadente emise în baza CR, pentru a nu se proceda la trecerea clienților finali ai FA la FUI ca urmare a rezilierii CR de către OR; este stabilită de OR în aplicarea prevederilor Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin ordin al președintelui ANRE;
- zonă de activitate	- zona definită în Condițiile specifice asociate licenței acordate unui OR.

## CAPITOLUL II: Desfășurarea procesului de preluare

### SECȚIUNEA 1: Condiții de preluare

#### Art. 4

(1) Un loc de consum al unui client final, deservit de un FA, poate ajunge în situația de a nu avea

- a) **în cazul în care FA își pierde licența de furnizare a energiei electrice: urmare a:**
- (i) retragerii licenței de furnizare a energiei electrice, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  - (ii) expirării licenței de furnizare a energiei electrice și neîndeplinirii condițiilor prevăzute de reglementările în vigoare pentru prelungirea duratei de valabilitate a acesteia sau pentru acordarea unei licențe noi până la data expirării licenței de furnizare existente;
  - b) în cazul suspendării licenței de furnizare a energiei electrice a FA, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, dacă în decizia de suspendare nu este prevăzut dreptul FA de a continua activitatea de furnizare a energiei electrice în regim controlat;
  - c) în cazul încetării CR încheiat de către FA cu OR, ca urmare a denunțării unilaterale/rezilierii acestuia de către OR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;
  - d) în cazul în care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor;
  - e) în cazul încetării contractului de furnizare încheiat de FA cu clientul final.
- (2) Un loc de consum al unui client final poate fi în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice și în alte cazuri decât cele prevăzute la alin. (1). Astfel de cazuri sunt identificate de ANRE ca urmare a unor sesizări primite de la participanții la piața de energie electrică (clienți finali, furnizori, OR etc.).

#### **Art. 5**

Data de preluare de către FUJob a locurilor de consum ale clienților finali care ajung în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă este, după caz:

- a) data expirării licenței de furnizare a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (ii);
- b) data la care intră în vigoare decizia de suspendare/retragere a licenței de furnizare a FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) pct. (i) sau lit. b);
- c) data încetării CR încheiat între OR și FA, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c);
- d) data la care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. d);
- e) data încetării contractului de furnizare încheiat între FA și clientul final sau data solicitată de clientul final în condițiile prevăzute la art. 13, în situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e);
- f) data identificată de ANRE, în cazul clienților finali aflați într-o situație care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2).

#### **Art. 6**

FUJob publică pe pagina de internet proprie, într-o secțiune dedicată, cu acces direct de pe pagina de

start, lista locurilor de consum preluate, la aceeași dată la care transmite informarea de preluare către clienții finali.

## **SECȚIUNEA 2: Etape de preluare în cazul expirării/retragerii/suspendării licenței de furnizare a FA**

### **Art. 7**

- (1) Pentru preluarea de către FUJob a locurilor de consum ale clienților finali ai căror FA se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și b), cel mai târziu în prima zi lucrătoare după data expirării licenței/emiterii deciziei de retragere/suspendare a licenței de furnizare a FA, ANRE transmite OTS, OD concesionari și FUJob, precum și spre știință FA o informare cu privire la expirarea/retragerea/suspendarea licenței de furnizare a FA și data la care FA pierde/a pierdut calitatea de furnizor, respectiv, după caz, data la care începe perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA (și perioada de suspendare, dacă aceasta este determinată).
- (2) OD concesionar are obligația de a transmite către OD neconcesionari din zona sa de activitate informarea primită de la ANRE, prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare de la primire.
- (3) În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la alin. (1) sau, după caz, alin. (2), OTS/OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale clienților finali ai FA întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, și o transmite FUJob desemnat pentru zona de rețea în care acestea sunt amplasate și spre știință ANRE.
- (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OTS/OD a listei prevăzute la alin. (3), FUJob transmite clienților finali preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

### **Art. 8**

- (1) În cazul unui FA aflat în situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), în cel mult două zile lucrătoare după data încetării suspendării, ANRE transmite fiecărui FUJob, OTS, OD concesionar, precum și FA o informare privind reluarea activității de furnizare a FA și data la care încetează suspendarea licenței de furnizare a acestuia.
- (2) OD concesionar are obligația de a transmite informarea prevăzută la alin. (1) OD neconcesionar din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire.
- (3) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la alin. (1), FA transmite clienților finali din portofoliul său ale căror locuri de consum au fost preluate de către FUJob pe perioada suspendării și care, în această perioadă, nu au încheiat un contract de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC o informare privind reluarea relației contractuale de la data încetării suspendării. FUJob pune la dispoziția FA, la solicitarea acestuia, lista clienților finali preluați de la FA

care în perioada suspendării nu au încheiat un alt contract de furnizare cu un FC.

- (4) OR stabilește, pe baza citirii contoarelor sau, în cazul în care citirea contoarelor nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, și comunică FUIob și FA indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienților finali prevăzuți la alin. (3), amplasate în zona sa de activitate, aferent datei de încetare a suspendării licenței de furnizare a FA, în vederea emiterii de către FUIob și FA a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data încetării suspendării licenței FA.

#### **Art. 9**

- (1) În cazul în care FA cu licența de furnizare suspendată pierde calitatea de furnizor în condițiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenței în perioada de suspendare, ANRE transmite, în cel mult două zile lucrătoare de la data de la care FA a pierdut calitatea de furnizor, fiecărui FUIob, OTS, OD concesionar, precum și spre știință FA o informare referitoare la pierderea calității de furnizor a FA și data retragerii/expirării licenței de furnizare a acestuia.
- (2) OD concesionar are obligația de a transmite informarea prevăzută la alin. (1) OD neconcesionari din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire.
- (3) În situația prevăzută la alin. (1), FUIob are obligația ca, în cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea informării ANRE prevăzută la alin. (1), să informeze clienții finali preluați de la FA, care între timp nu au încheiat un alt contract de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC, în legătură cu pierderea de către FA a calității de furnizor, având ca efect încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate de aceștia cu FA.

### **SECȚIUNEA 3: Etape de preluare în situația încetării CR încheiat de FA cu OR**

#### **Art. 10**

- (1) În cazul neîndeplinirii de către FA a obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu OR, acesta poate demara procesul de reziliere a CR, conform prevederilor contractuale. În acest sens, OR transmite către FA și spre știință ANRE notificarea privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Această notificare se transmite la aceeași dată la care OR transmite FA notificarea asupra intenției de executare a garanției financiare constituite de FA în favoarea sa, conform reglementărilor în vigoare.
- (2) **Dacă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării privind neîndeplinirea I. obligațiilor de plată aferente CR încheiat cu FA, prevăzută la alin. (1), FA nu achită în contul OR cel puțin suma minimă de plată, inclusiv prin executarea de către OR a garanției financiare a)**

**constituite de FA în favoarea sa, OR transmite:**

căt  
cli  
fin  
dir  
po  
FA  
cu  
loc  
de  
co:  
afc  
CF  
pe:  
ca:  
s-  
a  
tra  
no  
pr  
la  
ali  
(1)  
b)  
căt  
FA  
c)  
sp  
ști  
A  
și  
FU  
de:  
pe:  
zo:  
on



## II.\_

o notificare privind rezilierea CR încheiat cu FA, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) În cazul rezilierii CT aferent unor locuri de consum racordate la rețeaua OD, notificarea prevăzută la alin. (2) va fi transmisă de OTS și către OD, iar obligația de transmitere a acesteia către clienții finali și spre știință FUIob, conform alin. (2) lit. a) și c), revine OD.

(4) Dacă în termen de 21 de zile de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (2) nu este achitată integral în contul OR suma minimă de plată care face obiectul rezilierii CR, rezilierea își produce efectele în a 22-a zi lucrătoare de la data transmiterii notificării prevăzute la alin. (2).

### Art. 11

În cazul încetării CR încheiat de FA cu OR se procedează, după caz, astfel:

a) în cel mult două zile lucrătoare după data încetării CD încheiat cu FA pentru locurile de consum racordate la rețeaua proprie, OD transmite FUIob din zona sa de activitate și spre știință ANRE o informare cu privire la încetarea contractului, care va conține și data încetării CD, împreună cu lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

**b) în cel mult două zile lucrătoare după data încetării CT încheiat cu FA, OTS transmite:**

(i) în cazul locurilor de consum racordate la rețeaua OD, către toți OD concesionari, toți FUIob și spre știință ANRE o informare cu privire la încetarea contractului, în care precizează data de încetare a CT și denumirea FA; OD concesionar are obligația de a transmite această informare OD neconcesionari din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire;

(ii) în cazul locurilor de consum racordate la rețeaua OTS, către FUIob desemnat pentru zona de rețea

în care locurile de consum sunt amplasate și spre știință ANRE lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4;

c) în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii informării prevăzute la lit. b) pct. (i), OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale FA întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite FUIob din zona sa de activitate și spre știință ANRE;

d) în cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum preluate, FUIob transmite clienților finali preluați informarea de preluare, care trebuie să conțină cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

#### **SECȚIUNEA 4: Etape de preluare în situația în care FA nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor**

##### **Art. 12**

**(1) În cazul în care prin aplicarea de către OTS a prevederilor procedurilor/convențiilor specifice este retrasă/revocată înregistrarea ca PRE a FA sau încetează delegarea responsabilității echilibrării FA către un PRE, fără ca acesta să își delege responsabilitatea echilibrării unui alt PRE, în cel mult două zile lucrătoare după încetarea convenției PRE/acordului PRE pentru respectivul FA, OTS transmite:**

a) în cazul locurilor de consum racordate la rețeaua OD, către toți OD concesionari, FUIob și spre știință ANRE o informare care va conține denumirea FA care nu mai îndeplinește condiția de asumare a responsabilității financiare pentru plata dezechilibrelor, precum și confirmarea datei de la care FA nu mai figurează în Registrul PRE; OD concesionar are obligația de a transmite această informare OD neconcesionari din zona sa de activitate în prima zi lucrătoare de la primire;

b) în cazul locurilor de consum racordate la rețeaua OTS, către FUIob desemnat/desemnați pentru zona/zonele de rețea în care locurile de consum sunt amplasate și spre știință ANRE lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, dacă este cazul.

(2) În cel mult două zile lucrătoare de la primirea informării prevăzute la alin. (1) lit. a), OD în zona căruia sunt amplasate locuri de consum ale FA întocmește lista locurilor de consum preluate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, pe care o transmite FUIob din zona sa de activitate și spre știință ANRE.

(3) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OR a listei locurilor de consum preluate, FUIob transmite clienților finali preluați informarea de preluare care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.

#### **SECȚIUNEA 5: Etape de preluare în situația încetării contractului de furnizare încheiat între FA și clientul final**

### Art. 13

În situația încetării contractului de furnizare încheiat între FA și un client final, preluarea locurilor de consum ale clientului final care fac obiectul contractului și care se află în situația de a nu avea asigurată furnizarea energiei electrice se poate face:

a) la solicitarea clientului final;

**b) în cazul clienților casnici, ca urmare a notificării transmise FUIob de către OD, ca urmare a notificării primite de OD de la FA, referitoare la încetarea contractului de furnizare încheiat între FA și client, dacă încetarea contractului a intervenit:**

(i) prin ajungere la termen;

(ii) prin reziliere de către FA.

### Art. 14

(1) În situația prevăzută la art. 13 lit. a), în vederea preluării, cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior datei de încetare a contractului de furnizare/datei de la care solicită preluarea, clientul final transmite FUIob desemnat pentru zona de rețea în care este amplasat locul de consum o solicitare de preluare. În acest scop, FUIob pune la dispoziția clientului final pe pagina proprie de internet un model de solicitare de preluare care conține cel puțin următoarele elemente: denumirea clientului, tipul de client (casnic, noncasnic, beneficiar de serviciu universal), adresa locului de consum, denumirea FA, data încetării contractului cu FA, data de la care se solicită preluarea, motivul încetării contractului cu FA.

(2) Data de la care se solicită preluarea nu poate fi anterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu FA.

(3) Data de la care se solicită preluarea poate fi ulterioară datei de încetare a contractului de furnizare a energiei electrice încheiat cu FA, caz în care FUIob informează clientul final cu privire la faptul că, în lipsa unui contract de furnizare, locul de consum va fi deconectat pe toată perioada cuprinsă între data încetării contractului cu FA și data de la care locul de consum se preia de către FUIob, precum și cu privire la costurile aferente.

(4) **În cel mult două zile lucrătoare de la data primirii solicitării de preluare, FUIob:**

a) informează OD concesionar cu privire la solicitarea clientului final, în vederea asigurării continuității în alimentarea cu energie electrică; în cazul în care locul de consum este racordat la rețeaua unui OD neconcesionar, OD concesionar informează OD neconcesionari în prima zi lucrătoare după data primirii solicitării de preluare;

b) **transmite:**

(i) către FA o solicitare de transmitere a unui punct de vedere cu privire la încetarea contractului de furnizare;

- (ii) către OD concesionar o solicitare de transmitere a informațiilor aferente locului de consum, precum și informații referitoare la starea locului de consum care se solicită a fi preluat, respectiv dacă este deconectat sau alimentat. În cazul în care locul de consum este racordat la rețeaua unui OD neconcesionar, OD concesionar transmite solicitarea FUIob către OD neconcesionar în prima zi lucrătoare după data primirii.
- (5) Informațiile solicitate de FUIob se transmit de către FA și OD în termen de cel mult două zile lucrătoare de la primirea solicitării.
- (6) În cazul în care FA nu transmite un punct de vedere în termenul prevăzut la alin. (5) sau punctul de vedere transmis nu exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUIob, în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea informațiilor solicitate FUIob transmite către clientul final, OD și FA informarea de preluare care va conține cel puțin elementele prevăzute în anexa nr. 1.
- (7) FUIob informează ANRE cu privire la preluare în termen de două zile de la transmiterea informării de preluare către clientul final.
- (8) În cazul în care punctul de vedere transmis de FA exprimă dezacordul cu privire la preluarea de către FUIob, procesul de preluare se suspendă și FUIob informează clientul final, OD și ANRE cu privire la această situație.
- (9) În baza informării transmise de către FUIob conform alin. (8), ANRE analizează dacă sunt îndeplinite condițiile necesare preluării clientului final de către FUIob și comunică rezultatul analizei FUIob, FA și OD, în vederea conformării.
- (10) În cadrul analizei prevăzute la alin. (9), ANRE poate solicita participanților la piața de energie electrică orice informații pe care le consideră necesare.

#### **Art. 15**

- (1) În situația prevăzută la art. 13 lit. b) pct. (i), în cel mult două zile lucrătoare de la data încetării contractului de furnizare încheiat de clientul final cu FA, OD transmite FUIob și spre știință ANRE lista locurilor de consum preluate conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
- (2) Modalitatea de încetare a contractului, în vederea stabilirii încadrării în situația prevăzută la art. 13 lit. b) pct. (i), se comunică de către FA odată cu solicitarea transmisă OD de încetare a contractului de distribuție.
- (3) Lista locurilor de consum preluate transmisă conform alin. (1) conține și locurile de consum pentru care FUIob a primit din partea clientului final solicitare de preluare, comunicate de FUIob către OD concesionar conform alin. (1), evidențiate separat.
- (4) În cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii de la OD a listei locurilor de consum preluate, FUIob transmite clientului final preluat informarea de preluare care va conține cel puțin elementele prevăzute

în anexa nr. 1.

- (5) În cazul în care în termenul prevăzut la art. 31 alin. (1), clientul final își exprimă dezacordul față de preluarea de către FUIob, FUIob informează OD și ANRE cu privire la această situație.
- (6) În baza informării transmise de către FUIob conform alin. (5), ANRE analizează informațiile primite și comunică rezultatul analizei FUIob, FA și OD, în vederea conformării.
- (7) În cadrul analizei prevăzute la alin. (6), ANRE poate solicita participanților la piața de energie electrică orice informații pe care le consideră necesare.

#### **Art. 16**

- (1) În situația prevăzută art. 13 lit. b) pct. (ii), în cazul în care contractul de furnizare încetează prin reziliere de către FA, OD transmite către ANRE o informare referitoare la această situație.
- (2) În baza informării transmise de către OD conform alin. (1), ANRE analizează informațiile primite și comunică FUIob, FA și OD rezultatul analizei, în vederea conformării, precum și, dacă este cazul, notificarea prin care se solicită preluarea locurilor de consum, precizând termenele și condițiile specifice de preluare a acestora de către FUIob.
- (3) În cadrul analizei prevăzute la alin. (2), ANRE poate solicita participanților la piața de energie electrică orice informații pe care le consideră necesare.

#### **Art. 17**

- (1) **În cazul locurilor de consum pentru care încetează contractul de furnizare încheiat cu FA și:** **I.**
    - 
    - a)
- pe:  
ca:  
nu  
s-  
a  
înc  
un  
co:  
de  
fui  
cu  
un  
FC

cu  
int  
în  
vig  
de  
la  
da  
înc  
co:  
cu  
FA  
b)  
nu  
a  
fo:  
tra  
de  
cât  
cli  
fin  
o  
sol  
de  
pr  
de  
cât  
FU  
de  
la  
da  
înc  
co:  
cu  
FA  
sau

c)  
da  
de  
la  
ca  
se  
sol  
pro  
de  
cât  
FU  
est  
ult  
da  
înc  
co  
de  
fu  
cu  
FA  
d)  
nu  
a  
fo  
tra  
de  
cât  
AN  
o  
dis  
de  
co

## II.\_

OR întreprinde măsurile necesare în vederea întreruperii alimentării cu energie electrică la locul de consum de la data încetării contractului cu FA până la data la care locul de consum se preia de către

FUIob sau se încheie un contract cu un FC.

- (2) În vederea întreruperii alimentării cu energie electrică, OR comunică clienților finali, cu cel puțin 3 zile lucrătoare anterior datei deconectării, un preaviz de deconectare în care se va menționa și motivul deconectării, precum și costurile deconectării și reconectării locurilor de consum de la/la rețeaua electrică. Pentru comunicare OR va utiliza o cale de comunicare care să asigure informarea clientului.
- (3) În situația prevăzută la alin. (2), în cazul în care până la data deconectării clientul final face dovada transmiterii unei solicitări de preluare către FUIob, OR asigură continuitatea în alimentarea cu energie electrică.
- (4) În cazul în care solicitarea de preluare este transmisă la o dată ulterioară încetării contractului cu FA, preluarea de către FUIob se va realiza începând cu data de la care se solicită preluarea, care nu poate fi anterioară datei solicitării.

### **SECȚIUNEA 6: Alte situații de preluare**

#### **Art. 18**

- (1) În cazul unui loc de consum aflat într-o situație care se încadrează în prevederile art. 4 alin. (2), în cel mai scurt timp după identificarea situației, ANRE transmite către FUIob și OR din zona de rețea în care se află locul de consum, precum și FA, dacă este cazul, o notificare prin care se solicită preluarea locului de consum, precizând termenul și condițiile specifice de preluare a acestuia de către FUIob.
- (2) FUIob are obligația de a transmite informarea de preluare către clienții finali preluați, în conformitate cu precizările ANRE din notificarea transmisă conform alin. (1).

### **CAPITOLUL III: Trecerea la un FC a clienților finali aflați în situația de a fi preluați sau care au fost preluați de FUIob**

#### **Art. 19**

- (1) În perioada cuprinsă între data preluării de către FUIob și data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUIob, stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), respectivul client final poate trece la un FC cu o notificare transmisă FUIob cu cel puțin două zile lucrătoare înaintea datei la care contractul încheiat cu FC intră în vigoare, trecerea fiind condiționată de semnarea contractului cu FUIob pentru perioada pentru care furnizarea energiei electrice a fost asigurată de către FUIob.
- (2) După data-limită până la care clientul final preluat trebuie să încheie contractul de furnizare cu FUIob, stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), trecerea respectivului client final la un FC se face cu notificarea FUIob, în termenul și condițiile prevăzute în procedura de schimbare a furnizorului



aprobată prin ordin al președintelui ANRE.

- (3) Contractele încheiate între clienții finali preluați și FC în condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să intre în vigoare până la data-limită de încheiere a contractului de furnizare cu FUIob, stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1).
- (4) În cazul trecerii la un FC a unui loc de consum preluat de FUIob în condițiile prezentului regulament, la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică ca urmare a emiterii de către FUIob a unui ordin de deconectare, reluarea alimentării cu energie electrică se face de către OR numai ulterior confirmării de către FUIob a achitării la zi, de către clientul final, a sumelor datorate pentru întreaga perioadă de preluare. FUIob are obligația transmiterii acestei confirmări către OR în cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării plăților efectuate în acest sens de respectivul client.

#### **CAPITOLUL IV: Condiții de prestare de către FUIob a activității de furnizare a energiei electrice pentru clienții finali preluați**

##### **Art. 20**

Prestarea de către FUIob a activității de furnizare a energiei electrice pentru clienții finali preluați se face în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și cu datele/informațiile din documentele transmise de aceștia respectivilor clienți.

##### **Art. 21**

Clienții finali preluați, din categoria clienți noncasnici care solicită să beneficieze de serviciul universal, trebuie să depună, în termen de maximum 5 zile de la primirea informării de preluare, documentele prevăzute de legislația aplicabilă, care fac dovada dreptului de a beneficia de serviciu universal.

##### **Art. 22**

- (1) **Contractul de furnizare între clientul final preluat și FUIob, pentru locul/locurile de consum ale clientului final preluat, se încheie în maximum 21 de zile de la data transmiterii de către FUIob a informării de preluare, cu excepția următoarelor cazuri:**
- a) dacă în notificarea prin care se solicită preluarea locurilor de consum transmisă de către ANRE se specifică un alt termen-limită de încheiere a contractului, caz în care acesta se încheie în termenul specificat;
  - b) dacă după transmiterea de către FUIob a informării de preluare una dintre părți contestă preluarea, caz în care contractul se încheie în termenul specificat de ANRE în informarea transmisă părților după soluționarea contestației;
  - c) locul/locurile de consum ale clientului final preluat are/au o putere aprobată prin avizul tehnic de

racordare/certificatul de racordare mai mare sau egală cu 1 MVA, caz în care contractul se încheie în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii de către FUIob a informării de preluare.

- (2) În perioada cuprinsă între data preluării clientului final de către FUIob și data încheierii contractului de furnizare între clientul final preluat și FUIob, dar nu mai târziu de data-limită prevăzută la alin. (1), se admite prestarea de către FUIob a activității de furnizare a energiei electrice pentru locurile de consum ale clientului final preluat fără existența unui contract încheiat cu acesta.

### Art. 23

Dacă, pentru un loc de consum, clientul final preluat nu încheie contractul de furnizare a energiei electrice cu FUIob până la data-limită stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), FUIob poate să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, numai după transmiterea către clientul final, cu minimum 5 zile înaintea datei de întrerupere, a unui preaviz de deconectare, care să conțină data și motivele întreruperii. În cazul în care clientul încheie contractul de furnizare a energiei electrice până cu cel puțin o zi lucrătoare anterior datei prevăzute pentru deconectare, procesul de deconectare se anulează.

### Art. 24

- (1) **FUIob are obligația să asigure furnizarea energiei electrice clienților finali preluați, pentru locurile de consum amplasate în zona/zonile de rețea pentru care a fost desemnat, astfel:**
- a) de la data preluării până la revenirea acestora la FA, dacă este cazul, conform prevederilor art. 8;
  - b) de la data preluării până la intrarea în vigoare a unor contracte de furnizare încheiate de aceștia cu un FC, pentru respectivele locuri de consum, în condițiile prevăzute la art. 19.
- (2) În cazul clienților finali la ale căror locuri de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică pentru neplată, FUIob are obligația de a presta activitatea de furnizare a energiei electrice ulterior prezentării de către clienții finali respectivi a dovezii achitării la zi a sumelor datorate. FUIob poate solicita FA confirmarea sumei pentru care clienții finali au prezentat dovada achitării, în termen de 5 zile de la transmiterea solicitării. Lipsa unui răspuns din partea FA în termenul stabilit se consideră confirmare a achitării la zi a sumelor datorate de clienți.
- (3) FUIob are dreptul să solicite clienților finali prevăzuți la alin. (2) constituirea unei garanții financiare, în favoarea sa, conform prevederilor procedurii specifice aprobate prin ordin al președintelui ANRE.

### Art. 25

- (1) Prețurile aplicate de FUIob clienților finali preluați sunt cele stabilite în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile.
- (2) FUIob este îndreptățit ca, pentru toată perioada cuprinsă între data preluării și data revenirii clientului

final preluat la FA sau, după caz, data de la care intră în vigoare un contract de furnizare încheiat de clientul final preluat cu un FC, să factureze și să recupereze de la clientul final preluat contravaloarea energiei electrice furnizate, în conformitate cu prevederile reglementărilor aplicabile și datele/informațiile din documentele transmise respectivului client.

- (3) În cazul în care clientul final preluat nu achită la termen facturile emise de FUIob pentru un loc de consum conform prevederilor alin. (2), FUIob are dreptul să solicite OR întreruperea alimentării cu energie electrică la respectivul loc de consum, conform prevederilor contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice aprobate prin ordin al președintelui ANRE și datelor/informațiilor din preavizul transmis clientului final preluat.
- (4) Prestarea activității de furnizare a energiei electrice în perioada cuprinsă între data preluării și data-limită stabilită conform prevederilor art. 22 alin. (1), fără contract de furnizare încheiat între FUIob și clientul final preluat, nu îl exonerează pe acesta din urmă de obligația achitării facturilor emise de FUIob conform alin. (2).

## CAPITOLUL V: Dispoziții finale

### Art. 26

- (1) Fiecare OR trebuie să asigure continuitatea în alimentarea cu energie electrică a locurilor de consum ale clienților finali preluați, care sunt amplasate în zona sa de activitate. Costurile energiei electrice livrate și ale serviciilor de rețea aferente clienților finali preluați vor fi suportate de aceștia, prin intermediul prețurilor aplicate de FUIob. În cazul în care CR este încheiat între OR și clientul final preluat, costurile serviciilor de rețea sunt suportate de către clientul final preluat prin intermediul tarifelor aplicate de OR.
- (2) **În toate situațiile de preluare a clienților finali de către FUIob, OR stabilește, pe baza citirii contoarelor sau, în cazul în care citirea contoarelor nu este posibilă, în conformitate cu procedurile specifice, și comunică FUIob și, după caz, FA, respectiv FC indexul contoarelor de decontare de la locurile de consum ale clienților finali preluați, amplasate în zona sa de activitate:**
- a) aferent datei de preluare a acestora de către FUIob, în vederea emiterii de către FA și FUIob a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data preluării de către FUIob;
- b) aferent datei de trecere a acestora la un FC, în vederea emiterii de către FUIob și FC a facturilor pentru consumul realizat până la, respectiv începând cu data trecerii la FC.

### Art. 27

- (1) În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și d), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienții

finali, precum și contractele de rețea încheiate de acesta cu OR încetează de drept la data preluării respectivelor locuri de consum de către FUIob, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării.

**(2)În situațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), contractele de furnizare încheiate de FA cu clienții finali, precum și contractele de rețea încheiate de acesta cu OR:**

a) se suspendă de drept pe perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA;

**b) încetează de drept, cu asumarea de către părți a obligațiilor ce decurg din aplicarea clauzelor contractuale până la momentul încetării:**

(i) la data de la care intră în vigoare contractul de furnizare încheiat cu un FC de către clientul final preluat de FUIob de la FA, pe perioada de suspendare a licenței FA;

(ii) la data de la care FA pierde calitatea de furnizor în condițiile art. 4 alin. (1) lit. a), ca urmare a retragerii sau expirării licenței în perioada de suspendare.

**Art. 28**

(1) Contractul/Contractele de rețea încheiate de FUIob cu OR pentru locurile de consum preluate de la FA intră în vigoare de la data la care încetează/se suspendă contractul/contractele de rețea încheiate de FA cu OR.

(2) CR încheiat între OR și clientul final preluat se derulează în continuare conform clauzelor contractuale și cu respectarea reglementărilor în vigoare.

**Art. 29**

Fiecare OR are obligația completării și actualizării Registrului de serviciu pe sistem cu datele și informațiile prevăzute în anexa nr. 4, pentru toate locurile de consum amplasate în zona sa de activitate, precum și cu informațiile aferente fiecărui loc de consum referitoare la:

a) furnizorii care l-au deservit și perioadele de timp corespunzătoare fiecărui furnizor;

b) PRE-urile în care a fost înregistrat și perioadele de timp corespunzătoare fiecărei PRE;

c) dacă a fost/este preluat de către FUIob datorită faptului că nu mai avea asigurată furnizarea energiei electrice de către FA.

**Art. 30**

Fiecare FUIob transmite ANRE raportări referitoare la clienții finali preluați, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aplicabile.

**Art. 31**

(1) În cel mult 10 zile de la data informării de preluare, clienții finali pot transmite FUIob dezacordul cu privire la preluare, în scris, prin oricare dintre modalitățile menționate în informarea de preluare, cu

excepția situațiilor în care preluarea s-a realizat ca urmare a solicitării clientului final.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), în prima zi lucrătoare după primirea dezacordului, FUIob solicită OR deconectarea locului de consum și facturează clientului final consumul de energie electrică înregistrat până la data deconectării.

#### **Art. 32**

Lista locurilor de consum preluate se transmite de către OR către FUIob și spre știință ANRE, în format scris și în format electronic prelucrabil (fișier Excel).

#### **Art. 33**

ANRE publică pe pagina proprie de internet o informare privind preluarea de către FUIob a locurilor de consum ale clienților finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, după primirea de la FUIob a informării privind preluarea, cu excepția situației prevăzute la cap. II secțiunea a 4-a.

#### **Art. 34**

(1) Preluarea de către FUIob a clienților finali din portofoliul FA în cazurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) și d) constituie motiv de declanșare a procedurii de suspendare a licenței de furnizare a FA, în condițiile reglementărilor în vigoare.

(2) Suspendarea prevăzută la alin. (1) poate începe după data preluării de către FUI a clienților finali din portofoliul FA și poate înceta numai după ce FA face dovada că a remediat cauzele ce au condus la această situație.

(3) **Suspendarea prevăzută la alin. (1) vizează:**

- a) dreptul FA de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice la locuri de consum amplasate în zona de activitate a OR care a reziliat CR, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. c);
- b) dreptul FA de a desfășura activitatea de furnizare a energiei electrice la clienții finali, indiferent de amplasamentul locurilor de consum ale acestora, în cazul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. d).

(4) Prevederile cap. II secțiunea a 2-a nu se aplică în cazul clienților finali preluați de FUIob din portofoliul FA înainte de emiterea unei decizii de suspendare a licenței de furnizare a FA conform alin. (1)-(3).

#### **Art. 35**

Obligațiile OD concesionar de a informa OD neconcesionari, prevăzute în regulament, sunt aplicabile doar în relația cu OD neconcesionari cu care OD concesionar a încheiat convenții multipartite, respectiv în cazul în care în zona de rețea a OD neconcesionar există clienți aflați în portofoliul FA.

## **Art. 36**

Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

\_\*\*\*\*\_

### **ANEXA nr. 1: Conținutul minim al informării de preluare transmise de către FUIob clienților finali preluați**

Conținutul minim al informării de preluare transmise de către FUIob clienților finali preluați

- a) data și motivul preluării (inclusiv, dacă este cazul, precizarea referitoare la încetarea de drept a contractelor de furnizare încheiate cu FA);
- b) condițiile referitoare la plata datoriilor și, după caz, constituirea de garanții, pe care trebuie să le îndeplinească clienții finali cu locuri de consum la care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică în urma aplicării prevederilor actelor normative în vigoare, pentru a beneficia de serviciile FUIob;
- c) documentele care trebuie depuse pentru încheierea contractului de furnizare cu FUIob;
- d) documentele care trebuie depuse și condițiile de furnizare a energiei electrice, în cazul clienților finali care au dreptul la serviciul universal;
- e) data-limită pentru încheierea contractului de furnizare cu FUIob, cu precizarea modalităților de încheiere a contractului, puse la dispoziția clientului final, conform legislației în vigoare;
- f) clauzele contractului de furnizare cu FUIob referitoare la prețul/tariful aplicat și la termenele și condițiile de plată;

#### **g) în cazul suspendării licenței de furnizare a FA:**

- (i) perioada de suspendare (dacă este determinată);
- (ii) dreptul clienților finali de schimbare a furnizorului în perioada de suspendare a licenței de furnizare a FA și, în cazul în care nu uzează de acest drept, trecerea înapoi la FA odată cu încetarea suspendării licenței de furnizare a acestuia, dacă FA nu a pierdut calitatea de furnizor;

#### **h) dreptul clienților finali de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în condiții negociate cu un FC:**

- (i) data-limită până la care pot încheia contract cu un FC, conform regulamentului, fără respectarea termenelor și condițiilor din Procedura de schimbare a furnizorului;
  - (ii) termenele și condițiile din Procedura de schimbare a furnizorului care trebuie respectate pentru încheierea contractului cu un FC după data menționată la pct. (i);
- i) posibilitatea clienților finali de a-și exprima dezacordul privind preluarea de către FUIob, în termen de 10

zile de la data informării de preluare transmisă de FUIob, urmată de deconectarea locului de consum, în cazul în care nu se încheie un contract de furnizare cu un furnizor concurențial.

## **ANEXA nr. 2: Model de întocmire a notificării privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR**

Model de întocmire a notificării privind neîndeplinirea obligațiilor de plată aferente CR

Către: [FURNIZOR]

Fax:.....

Spre știință: ANRE

NOTIFICARE 1\*)

privind neîndeplinirea de către [Furnizor] a obligațiilor de plată aferente Contractului de [transport/distribuție] nr. ....

Subscrisa [OPERATOR REȚEA], cu sediul în județul....., municipiul....., str.....nr....., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. ..../...../....., CUI RO....., cont RO.....deschis la Banca..... - Sucursala.....-.....,

în temeiul art. 35 alin. (8) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23 5/2019,

având în vedere valoarea de.....lei rămasă neachitată din facturile emise de [OPERATOR REȚEA] în baza Contractului de [transport/distribuție] nr. ....încheiat între [OPERATOR REȚEA] în calitate de operator de [transport/distribuție] și [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică, pentru care a fost depășit termenul de plată prevăzut în contract [se va detalia într-o anexă], faptul că aceasta este mai mare decât suma de.....lei reprezentând valoarea datoriilor corespunzătoare locurilor de consum aferente contractului, pentru care ați transmis solicitare de deconectare pentru neplată,

vă punem în vedere ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prezentei, să achitați în beneficiul subscrisei cel puțin suma de.....lei [suma minimă de plată].

În caz contrar, vom notifica:

- clienții dumneavoastră finali cu locuri de consum aferente Contractului de [transport/distribuție] nr.

.....să procedeze la alegerea unui alt furnizor de energie electrică;

- încetarea Contractului de [transport/distribuție] nr. ....prin reziliere, conform prevederilor art.....din contract.

Pentru a elimina orice neplăcere ce ar decurge din punerea în aplicare a celor enunțate mai sus, vă rugăm sa transmiteți dovada efectuării plății până la data de....., la numărul de fax.....

Cu stimă,

[Reprezentant legal].....

\*) Prezenta notificare se transmite la aceeași dată cu notificarea asupra intenției de executare a garanției financiare.

### **ANEXA nr. 3: Model de întocmire a notificării privind rezilierea CR**

Model de întocmire a notificării privind rezilierea CR

Către: [FURNIZOR]

Fax:.....

[Client final]

[OPERATOR DISTRIBUȚIE]

Spre știință: ANRE, [FUI]

NOTIFICARE 2

privind rezilierea Contractului de [transport/distribuție] nr. ....

Subscrisa [OPERATOR REȚEA], cu sediul în județul....., municipiul....., str.....nr....., înregistrată la oficiul registrului comerțului cu nr. J.../.../..., CUI RO....., cont RO.....deschis la.....,

având în vedere faptul că până la data de.....[a 5-a zi lucrătoare de la data Notificării 1], [FURNIZOR] nu a achitat integral, în beneficiul subscrisei, conform Notificării 1 nr. ....din data....., suma de.....lei [suma minimă de plată], inclusiv prin executarea garanției financiare,

în temeiul:

- art.....din Contractul de [transport/distribuție] nr. ....încheiat între [OPERATOR REȚEA] în



calitate de operator de [transport/distribuție] și [FURNIZOR] în calitate de furnizor de energie electrică;

- art. 35 alin. (8) lit. a) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienții finali, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019,

prin prezenta notificăm:

1.

[FURNIZOR] rezilierea contractului de [transport/distribuție] a energiei electrice nr. ....cu încetare de la data de.....[a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări], în cazul în care [FURNIZOR] nu achită integral suma de..... lei [suma minimă de plată] până la data de.....[a 21-a zi de la data prezentei notificări];

2.

clienții finali ai [FURNIZOR] să își aleagă un alt furnizor pentru că altfel, în cazul prevăzut la pct. 1, începând cu data de..... [a 22-a zi lucrătoare de la data prezentei notificări] nu vor mai avea asigurată furnizarea energiei electrice și vor fi transferați la furnizorul de ultimă instanță [FUI];

**3.clienții finali ai [FURNIZOR] pentru care a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică fără rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice trecerea lor la [FUI] în cazul prevăzut la pct. 1 și obligativitatea de a prezenta acestuia dovada achitării la zi a debitelor aferente consumului de energie electrică realizat până la data întreruperii alimentării cu energie electrică, în vederea realimentării.**

Cu stimă,

Director.....

#### **ANEXA nr. 4:Lista locurilor de consum preluate**

Lista locurilor de consum preluate

(Model de întocmire)

Date de identificare a locurilor de consum racordate la rețeaua [denumire operator de rețea], care la data de [zz.ll.aa] se aflau în portofoliul [denumire furnizor actual] și care începând cu data de [ (zz+1).ll.aa] sunt preluate de către [denumire furnizor de ultimă instanță obligat] deoarece nu mai au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă:

Nr.	Denumirea	Adresa	Date	Cod de	Cod de	Consu	Data de la	Stare*)	Observații**)
-----	-----------	--------	------	--------	--------	-------	------------	---------	---------------

crt.	clientului final	locului de consum	de contact (tel. fax, e-mail)	identificare a locului de consum	identificare a punctului de măsurare	m mediu lunar [ MWh]	care nu mai este asigurată furnizarea e.e.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Reprezentant operator de rețea.....

NOTĂ:

Listele se completează și se transmit și în format electronic.

\*) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă la locul de consum a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică, fără rezilierea contractului (stare = I).

\*\*\*) În această coloană se va menționa obligatoriu dacă contractul de rețea este încheiat de clientul final direct cu OR (observații = D).

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 162 din data de 6 martie 2017